

Kaksoisrele

REL-02 SNRO. 26 189 92

Kaksoisreleen avulla vaihe (L) katkaistaan yhdelle tai kahdelle erilliselle kuormalle, yleensä valaistuksen ohjaukseen. Laitteessa on kaksi lähtöä, joiden yhteinen katkaisukyky on jopa 16 A (esim. 10 + 6 A). Releessä on nollapistekytkentä/ylikuormitussuoja.

Kaksi erillistä ohjaustuloa mahdollistavat ohjauksen painikkeella, kytkimellä tai liiketunnistimella. Tuotetta voi ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla. Lisäksi laite tukee automaattista ohjausta sisäänrakennetuilla ajastustoiminnoilla, kuten ajastimella ja astro-/viikkokellolla.



Tekniset tiedot

Verkköjännite	230 V/50 Hz
Valmiustilan kulutus	0,3 W
Käyttölämpötila	-25 ... +35 °C
Mitat	46x46x18 mm
Katkaisimen tyyppi	Rele Mikroväli (μ)
Suojaus	Ohjelmiston ylikuormenemissuoja Nollapistekytkentä/ylikuormasuoja
Johdinala	Liitännät: 0,5–4,0 mm ²

Yhteydet

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Kantama: Noin 10 m sisätiloissa. Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
---------------------------------------	--

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma

	PF	Nimellisteho*	VA*	Virta*
Halogenei/hehkulamppu (230 V)	1	3500 W	3500	16 A
LED-kuormitukset	0,9	800 W	1000	4 A
Loisteputki, kompensoimaton	0,3	700 W	2300	10 A
Loisteputki, kompensoitu	0,85	1500 W	1750	8 A
Matalajännitehalogenei, elektroninen	0,8	1500 W	1750	8 A
Matalajännitehalogenei, perinteinen	0,95	1200 W	1200	5 A
Energiansäästölamput	0,6	500 W	800	4 A

*Jaettu molemmille lähdöille.

